

Skydds-, manöver och skiljetransformatorer, öppet utförande, typ L stående

De nya LCS-transformatorerna (25 - 100VA) är försedda med ett bindjärn som gör det möjligt att fästa dem direkt på DIN-skena (patentsökt). Montering: Böj de utstående fästhakarna på bindjärnen. Montering kräver c:a 10 mm tomt utrymme på båda sidorna av transformatorn. Observera att denna monteringsmetod är avsedd för engångsbruk, transformatorn kan lösgöras endast 2-3 ggr. OBS! LCSF-transformatorerna är försedda med automatsäkring.

Effekt VA	Typ	Automat- säkring /A	Rekomm. Glassäkr. A	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Vikt kg
15	LCS15...		0,10	61	50	73	42	50	M4	0,51
32	LCS32...		0,20	66	58	80	46	55	M4	0,68
70	LCS70...		0,315	78	66	90	55	65	M4	1,16
100	LCS100...		0,50	84	82	95	71	70	M4	1,95
150	LCS150...		0,63	96	92	105	79	80	M5	2,80
200	LCSF200...	A 1,0		96	92	105	79	80	M5	2,80
250	LCS250...		1,25	120	94	125	82	100	M5	4,10
330	LCS330...		1,60	120	106	125	94	100	M5	5,10
500	LCSF500...	A 2,8		150	109	160	94	125	M6	7,65
Sekundärspänning 24V										